

VIDEOSCHALTER-SERIE // 12- UND 16-KANAL



- * VIDEO-SCHALTER 12 & 16-KANAL
- * UMSCHALTUNG MAN./AUTOMATISCH
- * UMSCHALTZEIT EINSTELLBAR
- * 12 / 16 VIDEO-EINGÄNGE
- * DURCHSCHLEIFBAR
- * 2 VIDEO-AUSGÄNGE
- * TISCHGERÄTE
- * SPANNUNG 230 V/AC
- * 19"-EINSCHUB (opt.)



BESCHREIBUNG

Video-Schalterserie für die Umschaltung von 12 oder 16 Videosignalen auf 2 Monitorausgänge. Umschaltung Manuell und Automatisch mit einstellbarer Umschaltzeit. Je nach Modell auch durchschleifbar. 19"-Einbaurahmen opt.



AUSWAHL-TABELLE

FUNKTION MODELL	12 Video-Eingänge	16 Video-Eingänge	MANUELL Umschaltung	AUTOMATIK Umschaltung	Eingänge durchschleifbar	2 Video-Ausgänge	Opt.-Zubehör
							19"-Einschub ERM 900
EXS-300/12	●		●	●		●	★
EXS-310/12	●		●	●	●	●	★
EXS-300/16		●	●	●		●	★
EXS-310/16		●	●	●	●	●	★

TECHNISCHE DATEN

Video-Eingänge:	12 / 16
Eingangs-Impedanz :	75 Ohm oder schaltbar
Umschaltzeit :	4 - 45 Sek. einstellbar
Bandbreite :	2 - 10 MHz
Verstärkung :	0 dB
Betriebs-Spannung :	230 V/AC
Stromaufnahme :	10 Watt
Arbeits-Temperatur :	0° - 50° C
Abmessungen :	221 x 64/67 x 243 mm (B/H/T)